

Модель	PRO 4	PRO 7	PRO 5T	PRO 5S	PRO 6	Термо-Box	Термо-Box 4G WiFi	3G-cam (уличн и комн)	PRO 8 (камера)
Цена розничная	5 990 руб.	4 990 руб.	9 690 руб.	7 990 руб.	13 290 руб.	8 050 руб.	11 990 руб.	20 990 руб. уличные камеры	8 490 руб.
Гарантия	2 года	1 год	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	1 год
Датчики и устройства, идущие в комплекте	датчик движения, датчик открытия двери, сирена, брелки	датчик движения, датчик открытия двери, сирена, брелки	датчик движения, датчик открытия двери, сирена, брелки	датчик движения, датчик открытия двери, сирена, брелки	датчик движения, датчик открытия двери, сирена, брелки, термодатчик выносной	термодатчик 2 шт, блок питания, кабель-переходник COM-USB	комбинированный датчик термо+влажность, блок питания, кабель-переходник COM-USB	датчик движения, датчик открытия двери, сирена, брелоки, камеры, термодатчик выносной	датчик движения, датчик открытия двери, брелоки
<b>Общие</b>									
<b>Мобильные приложения</b>	Андроид	-	Андроид	Андроид iOS	Андроид	Андроид	Андроид	Андроид	Андроид iOS
<b>Способ настройки и программирования</b>	SMS	SMS	контрольная панель, SMS, ПК	контрольная панель, SMS, ПК	контрольная панель, SMS, ПК	SMS, ПК	SMS, ПК	SMS, ПК	мобильное приложение
Количество тел. номеров оповещения (дозвон и SMS)	5	5	10	10	10	10	10	10	-
из них для SMS-оповещения	3	3	10	10	10	10	10	10	-
из них для дозвона	5	5	10	10	10	10	10	10	-
Время автономной работы от встроенного аккумулятора	до 12 часов	до 12 часов	до 10 часов	до 6 часов	до 10 часов	до 10 часов	до 10 часов	до 10 часов	-
Двусторонняя связь с датчиками (Smart)	-	-	-	да	-	-	-	-	-
Передача данных на удаленный сервер	-	-	-	-	-	клиентский и/или облачный	клиентский и/или облачный	-	-
<b>Видеоконтроль</b>									
Подключение проводной камеры (запись при тревоге) ***	да	да	да	да	да	да	да	да	-
Добавление к комплекту WI-FI камеры (родной) ***	-	да	-	да	-	-	-	-	-
Тревожная фотография с объекта на телефон (MMS)	-	-	-	-	-	-	-	с любой из камер	-
Тревожная фотография с объекта на e-mail	-	-	-	-	-	-	-	с любой из камер	да
Удаленный просмотр камеры	-	-	-	-	-	-	да	видеозвонок	да
Подключение Wi-Fi IP камер (точка доступа- раздает Wi-Fi)	-	-	-	-	-	-	да	-	-
<b>Зоны и датчики</b>									
Тип подключаемых датчиков	Радио и проводные	Радио и проводные	Радио и проводные	Радио и проводные	Радио и проводные	Проводные	Проводные	Радио и проводные	Радио
Количество беспроводных зон охраны (радиоразделов)	9	8	12	32	12	-	-	12	3
из них всегда на охране (24 часовые)	3	2	любая	любая	любая	любая	любая	любая	-
Количество проводных зон охраны	2	2	4	2	4	4	4	4	-
Количество аналоговых зон (технологических) *	-	-	-	-	-	4	4	-	-
Максимальное количество беспроводных датчиков	неограниченно	неограниченно	неограниченно	32	неограниченно	-	-	неограниченно	64
Максимальное количество проводных датчиков	до 20	до 20	до 40	до 20	до 40	до 40	до 40	до 40	-
Количество выходов (Реле, Открытый Коллектор)	1 реле	1 реле	1 реле	1 реле + 2 О.К.	3 реле + 5 О.К.	4 О.К.	4 О.К.	1 реле + 2 О.К.	-
Функция тревожной кнопки (Зона "SOS или "ПАНИКА")	да	да	да	да	да	-	-	да	да
<b>Постановка/снятие с охраны</b>									
Частичная охрана	-	да	да	да	да	-	-	да	-
Задержка постановки на охрану (задержка на выход)	да, 20 сек.	да, 0-300 сек.	да, 0-30-60-90сек.	да, настраиваемая.	да, 0-30-60-90сек.	да, настраиваемая	да, настраиваемая	да, настраиваемая	-
Задержка тревоги (задержка на вход)	-	да, 0-300 сек.	да, 0-30-60-90сек.	да, настраиваемая.	да, 0-30-60-90сек.	да, настраиваемая	да, настраиваемая	да, настраиваемая.	-
Способы постановки/снятия с охраны	брелок, звонок, SMS	брелок, SMS	брелок, SMS, кнопки панели, таймеры	брелок, SMS, кнопки панели, таймеры, датчики**	брелок, SMS, кнопки панели, контроллер Z-5R, таймеры	кнопка, SMS, таймеры	кнопка, SMS, таймеры	брелок, SMS, таймеры	брелок, приложение
Автоматическая постановка/снятие с охраны по таймеру	-	-	да	да	да	да	да	да	-
<b>Отчеты</b>									
SMS-отчет о пропаже и восстановлении электропитания	да	да	да	да	да	да	да	да	-
SMS-отчет о постановке/снятии с охраны	да, на 1 номер	да, на 1 номер	да, с № брелока	да, с № брелока	да, с № брелока	да	да	да, с № брелка	-
Отчет о состоянии системы	-	по запросу	ежедневный, по запросу, по таймеру	ежедневный, по запросу, по таймеру	ежедневный, по запросу, по таймеру	ежедневный, по запросу, по таймеру	ежедневный, по запросу, по таймеру	ежедневный, по запросу, по таймеру	-
Перечень пунктов отчета	-	неизменяемый	настраивается	настраивается	настраивается	настраивается	настраивается	настраивается	-
<b>Дополнительные возможности</b>									
Встроенный термодатчик	-	-	1	1	1	-	-	-	-
Выносные термодатчики	-	-	-	-	6	4	4	1	-
Возможность подключения выносного микрофона	да	-	да	-	да	да	да	да	-
Возможность подключения светодиода "Дом на охране"	-	-	да	да	да	да	да	да	-
Аудиоконтроль помещения при тревоге и звонке	да	да	да	да	да	да, при вкл. mic	да, при вкл. mic	да, при вкл. mic	да
Управление DTMF-командами при звонке на систему	да	-	-	-	-	-	-	-	-
Голосовое меню для управления системой при дозвоне	да	-	-	-	-	-	-	-	-
Возможность двусторонней аудио связи	да, при вкл. динамики	да	да	да	да	да, при вкл. mic и динамики	да, при вкл. mic и динамики	да, при вкл. mic и динамики	да
Возможность подключения внешней сирены (ОК- спец. выход)	да	-	да	да	да	да	да	да	-
Выход для питания проводных датчиков	да	да	-	да	-	да	да	да	-
Журнал событий	-	-	20 последних	-	20 последних	1000 записей temp	1000 записей temp	видео и фото на SD	видео и фото на SD
Программирование через компьютер	-	-	да	да	да	да	да	да	-
LCD дисплей	-	-	да	LED дисплей	да	-	-	-	-
Адаптер питания, в комплекте	12VDC, 1A	12VDC, 1A	12VDC, 1.5A	12VDC, 1.5A	12VDC, 1.5A	12VDC, 1.5A	12VDC, 1.5A	12VDC, 1.5A	5VDC, 2A

\* для подключения датчиков давления, уровня жидкостей, концентрации газов, измерения тока и напряжения

\*\* автоматическая постановка на охрану при отсутствии сигналов датчиков в течении определяемого времени

\*\*\* видеокamеры проводные (Hikvision DS-2CD2442F, Hiwatch DS-N241W, RVI IPC11SW, Сапсан 1407WE, 1311, 1609, 1407, 1607), видеокamеры Wi-Fi (iEve для PRO 5S, камера PRO 8 для PRO 7)